

marantz®



CINEMA 60

CINEMA 60 AV Receiver

Leistungsstarker 7.2-Kanal-AV-Receiver mit 100 Watt Leistung pro Kanal, Dolby Atmos, DTS:X, 8K Ultra HD und HEOS Built-in. Der CINEMA 60 setzt neue Maßstäbe für das luxuriöse Heimkino der Spitzenklasse.

- **Detailreicher und mitreißender Klang für ein besonderes Hörerlebnis**
- **Schönes Design, passend zum satten, warmen Klang**
- **7.2-Kanal-Ausgang unterstützt flexible Lautsprecher-Layouts**
- **100 Watt Leistung pro Kanal sorgt für lebensechte Dynamik**
- **Dekodiert Dolby Atmos und DTS:X Audio**
- **Akustische Raumkalibrierung mit Audyssey MultEQ XT**
- **Sechs HDMI-Eingänge (davon drei mit 8K) und zwei Ausgänge für Video in höchster Auflösung**
- **Proprietäre analoge HDAM-Elektronik offenbart atemberaubende Details**
- **Attraktive neue HD-Bildschirmoberfläche sorgt für intuitive Einrichtung**
- **Vorverstärker-Ausgänge für alle Kanäle ermöglichen Verstärker-Upgrades**



The Most Musical Sound

CINEMA 60

Technische Informationen



Leistungsverstärker	
Anzahl der aktiven Kanäle	7
Ausgangsleistung (8 Ohm, 20 Hz–20 kHz, 0,08% Klirr, 2 Kanäle)	100 W
Diskreter Leistungsverstärker	Ja
Verstärkertopologie	Class AB
Current Feedback Topologie	Ja
Bi-Amping	Konfigurierbar (Front)

Mehrkanal-Surround-Technologien	
DTS	DTS HD Master, DTS:X, DTS Neural:X, DTS Virtual:X
Dolby	Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Atmos Height Virtualization, Dolby Atmos Music, Dolby Surround
Andere	Multichannel Stereo
Max. Anzahl der Verarbeitungskanäle (Vorverstärker)	7,1

Eingänge / Ausgänge		
Video	HDMI In / Out	6 / 2
	Multi-Room Video Out via HDMI	Ja
Audio	Analog In	4
	Phono (MM) In	Ja
	Digital In: Optisch / Koaxial	2 / 2
	Multi-Room Out: Analog	1
	VorverstärkerAusgänge	7,2
	Subwoofer Ausgang	2
Andere	Anzahl der Lautsprecheranschlüsse	7
	Lautsprecher A / B	konfigurierbar
	Multi-Room Lautsprecherterminal	konfigurierbar
	Fronteingänge	USB-A
	USB Audio	Ja / Nein / Nein
UKW/MW-Tuner	Ja	

HDMI	
Anzahl der HDMI-Eingänge / 8k-fähig	6 / 3
HDCP 2.3 Support	Ja
HDMI Ausgänge: Haupt / Zone	2 / 1
HDMI Upscaling	1080p/4K auf 8K
Max. Auflösung	1080p/4K auf 8K
Audio-Rückkanal	eARC
Video-Dynamik-Bereich	HDR / HLG / Dolby Vision / HDR10+ / Dynamic HDR
ALLM (Auto Low Latency Mode) Pass-Through für Gaming	Ja
HDMI Pass-Through im Standby Modus	Ja
CEC	Ja
Auto LipSync	Ja

Leistungstechnologien	
HDAM (Hyper Dynamic Amplifier Modules)	Ja
Pure Direct Modus	Ja
Gold-beschichtete RCA-Terminals	Ja

Akustik-/Raumkorrektur	
Audyssey	MultEQ XT
Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume	Ja / Ja
Variable Übernahmefrequenz	Ja
Optimiertes Bassmanagement	Ja

Audio Streaming	
HEOS Multi-Room und Streaming	Ja
AirPlay Audio Streaming	AirPlay 2
Internet Radio	TuneIn
Spotify	Spotify Connect
Tidal	Ja
Amazon Music HD	Ja
Andere Streaming Dienste	Amazon Music / Deezer / Napster / Soundcloud / Mood Mix

Netzwerk Konnektivität	
Roon tested	Ja
Ethernet Anschlüsse	Ja
WLAN	Ja
Bluetooth	Ja
Bluetooth Transmitter	Ja

Smart Home Integration und Kontrolle	
Sprachassistenten Vorbereitung	Alexa / Google Voice Assistant / Apple HomePod / JoshAI

App für Smartphones & Tablets (iOS/Android)	
HEOS Multi-Room	Ja
HEOS Link Compatibility: IR / IP	Ja / Ja
Multi-Room Zonen	2
Quelle für Zone: HDMI / Opt, Koax. / Netzwerk, USB / Analog	2ch / 2ch / Ja / Ja
Ausgang für Zone: Lautsprecher / Vorverstärker	Ja / Ja
Steuerung Konnektivität	IP Control / RS232 Control / Web Control / App Control
IR Flasher In	Ja
Marantz Remote Bus	Ja
DC Trigger-Ausgang	1
HDMI Diagnostics	Ja

Sonstige	
Front Display	Bullaage (OLED)
GUI Sprachen	9
Einstellungsassistent	Ja
Smart Select	Ja
Firmware Update über Netzwerk / USB	Ja / Ja
ECO-Timer	Ja
Abschaltautomatik	Ja
Sleep-Timer	Ja

Allgemein	
System-Fernbedienung	RC-049SR
Leistungsaufnahme in W	650 W
Leistungsaufnahme kein Ton in W (ECO on / off)	45 W / 75 W
Standby-Leistungsaufnahme in W	0,2 W
CEC Standby-Leistungsaufnahme in W	0,5 W
Abmessungen (mm)	mit Antenne, vertikal: (B × T × H) ohne Antenne: (B × T × H)
	442 x 354 x 235 442 x 354 x 165

Inhalt	Hauptgerät, Fernbedienung, Batterien, Kabelaufkleber, Schnellstartanleitung, Audyssey-Mikrofon, Mikrofonsänder, zwei abnehmbare Antennen, Netzkabel
Gewicht	14 kg
EAN	0747192138721 (Schwarz) 0747192138738 (Silber)

Design und Spezifikationen können von Marantz ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

www.marantz.com